

DENSAN

# マルチクランプデジタルメーター

CPM-300

これ一台で

電流 電圧 抵抗

を計測できる

多機能

ミニタイプ

直流電圧

300mV~500V

抵抗

300/3000Ω

交流電流

30A/300A

交流電圧

3V~500V

ジェフコム株式会社



DENSAN

JEFCOM

## マルチクランプデジタルメーター CPM-300

### ■仕様

測定機能：交流電流（クランプ式）、交流電圧、直流電圧、抵抗

交流検波方式：平均値整流

A/D変換方式：2重積分方式

表示：最大表示3200カウント、液晶表示、単位記号付

測定レンジ：交流電流 30A/300A（2レンジオート）（50/60Hz）

交流電圧 3V~500V（4レンジオート）（50/60Hz）

直流電圧 300mV~500V（5レンジオート）

抵抗 300/3000Ω（2レンジオート）

レンジ切換：ロータリースイッチ

許容誤差：23℃±5℃、80%RH以下

交流電流(ACA)：0~300A 2%rdg±8dgt

交流電圧(ACV)：0~500V 2.3%rdg±6dgt

直流電圧(DCV)：0~500V 1.3%rdg±3dgt

抵抗(Ω)：0~3000Ω 2%rdg±5dgt


最大測定導体径：φ40mm

オーバーレンジ表示：OLを表示

データホールド：「DH」マークが点灯し、表示をホールド

サンプルレート：約2回/秒

オートパワーオフ機能：パワースイッチON後、約10分後にパワーオフモード

電池電圧表示：動作電圧以下のとき  マーク点灯

使用回路電圧：AC500V以下

使用温湿度範囲：0~40℃、80%RH以下（但し結露がないこと）

保存温湿度範囲：-10℃~60℃、70%RH以下（但し結露がないこと）

耐電圧：CTコア金属部と握り部間AC3700V、1分間印加して、異常なきこと。

安全規格：IE1010-1、CAT II、600V準拠品

電源：LR-44×2個

消費電力：5mW（連続で約40時間）

外径寸法：64(W)×193(H)×24(D)mm

重量：約100g

付属品：ボタン電池LR-44・・・2（本体内蔵）

取扱説明書

テスターリード



ジェフコム株式会社

営業本部 デンサン工具事業部  
〒597-8014 東大阪市石中切町3-13-16

PRINTED.01.11



4 937897 043857