


安全上のご注意

⚠ 警告

- 電球の交換、お手入れの際は、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
- 調光機能付装置への接続は絶対にしないでください。(破損や発煙の原因)
- ランプ部を紙・布などのや燃えやすいものでおおったり近づけないでください(火災・発煙の原因)



⚠ 注意

- ランプの交換時、ランプが熱くなっている場合がありますので十分温度が下がっていることを確認してから、発光部を強く握りしめないようにして取り替えてください。(ヤケドやケガの原因)
- ガラス製品ですから当てたり傷を付けないでください。(破損・ケガの原因)
- ランプに水滴がかかる状態で使用しないでください。(破損の原因)
- ランプ交換の際、内部にゴミ等(特に可燃物、導体)が入らないように注意してください。(破損や発煙の原因)
- ランプ交換の際、不用になったランプは安全な包装をし、法令に従って処分してください。(ケガの原因)
- ランプはソケットに確実に取りつけてください。(落下の原因)
- 分解や改造はしないでください。発光管等は交換できません。(破損や発煙の原因)

使用上のご注意

- 周囲温度が40℃以上を超える場所では使用しないでください。
- ランプは電子式インバーターを使用していますので、ラジオ、テレビや赤外線リモコン方式の機器は本製品から離してご使用ください。又、無線機等に雑音が入る場合もありますので事前に確認し、対策を講じてください。
- 必ず交流電源 100V(50Hz /60Hz)でご使用ください。直流電源では使用しないでください。
- 点滅を頻繁に繰り返す装置(人体センサー、点滅コントローラ一等)への接続はランプの寿命が短くなることがあります。
- 電源投入直後、低温時は明るくなるまでに時間がかかります。
- 密閉器具でご使用の場合、内部空間は1リットル以上の隙間が必要です。また温度上昇の限度は40℃です。

仕 様

定格入力電圧：AC100V(50/60Hz)

定格入力電流：0.45A

定格消費電力：30W

全 光 束：1700lm

定格寿命：5000h

光 色：昼光色

色 温：6200K±200K

寸 法：全長157mm

外 径：φ70mm

質 量：126g

