

# SJXシリーズ 共用部品仕様一覧

電源パーツ

分岐・延長パーツ I

制御パーツ

分岐・延長パーツ II

点灯パーツ

電源パーツと制御パーツの間を延長・分岐

制御パーツから先の配線を延長・分岐

## 電源パーツ

姿 図	品 名	仕 様	品 番	SJV	標準販売価格
	AC-ACアダプタ (60VAx2)	AC-AC絶縁トランス方式 定格容量:60VAx2 出力ポート:2箇所(1ポートあたりSJV60以下で使用してください) 最大2次電流:2.5Ax2 定格1次電圧:AC100V 定格2次電圧:AC24V アースなし2極プラグ トランス部外寸:111x134x79mm 長さ:1.8m 質量:2.8kg	PAD-120VA-A	60以下x2	¥ 16,000
	AC-ACアダプタ (60VA)	AC-AC絶縁トランス方式 定格容量:60VA 最大2次電流:2.5A 定格1次電圧:AC100V 定格2次電圧:AC24V アースなし2極プラグ トランス部外寸:103x65x74mm 長さ:1.8m 質量:1.5kg	PAD-60VA-A	60以下	¥ 9,900
	AC-DCアダプタ (150W)	電源とAC-DC変換器を内蔵 定格電力:150W 出力ポート:2箇所(1ポートあたりSJV60以下) 入力:AC100V 50/60Hz 2A 出力:DC24V/3.125A アースなし2極プラグ ケースサイズ:119x153x52mm 電源ケーブル長:1.8m 出力ケーブル長:25cm 質量:1.5kg	PAD-150W-A	60以下x2	¥ 27,000
	AC-DCアダプタ (80W)	電源とAC-DC変換器を内蔵 定格電力:80W 入力:AC100V 50/60Hz 2A 出力:DC24V 3.33A アースなし2極プラグ ケースサイズ:63x137x37mm 電源ケーブル長:1.8m 出力ケーブル長:23cm 質量:0.7kg	PAD-80W-A	60以下	¥ 12,000
	AC-DCアダプタ (50W)	電源とAC-DC変換器を内蔵 定格電力:50W 入力:AC100V 50/60Hz 2A 出力:DC24V 2.08A アースなし2極プラグ ケースサイズ:50x127x34mm 電源ケーブル長:1.8m 出力ケーブル長:23cm 質量:0.5kg	PAD-50W-A	40以下	¥ 8,000

## 分岐・延長パーツ I (オプション)

姿 図	品 名	仕 様	品 番	標準販売価格
	Y型分岐コード(2P)	2系統に並列分岐接続 長さ:1.2m 質量:0.2kg	SJ-E06-Y12	※ ¥ 2,200
	延長コード(2P)	1.8m延長接続 出力2PIN仕様 長さ:1.8m 質量:0.2kg	SJ-NH06-L18	¥ 2,400

## 制御パーツ

※使用環境条件: 屋外仕様 (IP44 適合品) -10~40℃ 常湿 使用環境温度が-10℃以下の場合、点灯制御が正常に動かない場合があります

姿 図	品 名	仕 様	品 番	SJV	標準販売価格
	AC-DC変換器SJX (2P)	全点灯のみ 無負荷消費電力:約20W 最大負荷容量:60VA 変換器外寸:53x130x38mm 出力・入力ケーブル長:各1.8m 質量:0.5kg 21.0(SJV21.0消費します)	SJX-602D	21.0	¥ 9,900
	光センサースイッチ (2P)	周囲の明るさで ON・OFF 可能 センサー部外寸:45x73x35mm 出力・入力ケーブル長:各1.0m 質量:0.22kg	SJ-NH06-PLS	-	¥ 6,500

※在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。