

アナログテスター

コンパクトな手のひらサイズ

- 1.5Vボタン/ 1.5V単3形/ 9V 6F22
電池チェック機能付
- スベアヒューズ付

NEW

交流電圧

直流電圧

直流電流

抵抗

電池チェック

低周波出力



仕様

- 電 源: 1.5V R6P(単3) 電池 1本
- 付属品: テストリード 1組
1.5V R6P(単3) 電池 1本(本体収納)
スベアヒューズ(0.25A / 250V) 1本
取扱説明書

測定仕様

	レンジ	内部抵抗	精度
直 流 電 圧	10V / 50V / 250V / 500V	2kΩ/V	最大目盛値の±4%
交 流 電 圧	50V / 250V / 500V	2kΩ/V	最大目盛値の±5%
直 流 電 流	50mA / 250mA		最大目盛値の±4%
抵 抗	×1kΩ (0~1MΩ)		目盛長の±4%
電 池 チ ェ ッ ク	1.5Vボタン電池(約2mA負荷) 9V 6F22電池(約15mA負荷) 1.5V単3 R6P電池(約35mA負荷)		
低周波出力	-20~+22 / 36 / 50 / 56dB		

サイズ(mm)	質量(g)	品 番	標準販売価格
60×30×90	95	DAM-700	¥ 5,000

アナログテスター

ポケットサイズで高性能

- 導通チェック
- 1.5V単2形、単3形、単4形/ 9V
6F22 電池チェック

NEW

交流電圧

直流電圧

直流電流

抵抗

導通チェック

電池チェック

低周波出力



仕様

- 電 源: 1.5V R6P(単3) 電池 1本
- 付属品: テストリード 1組
1.5V R6P(単3) 電池 1本(本体収納)
スベアヒューズ(0.5A / 250V) 1本
取扱説明書

測定仕様

	レンジ	内部抵抗	精度
直 流 電 圧	2.5V / 10V / 50V / 250V / 500V	2kΩ/V	最大目盛値の±4%
交 流 電 圧	10V / 50V / 250V / 500V	2kΩ/V	最大目盛値の±5%
直 流 電 流	10mA / 500mA		最大目盛値の±4%
抵 抗	10kΩ / 100kΩ / 1MΩ (×10 / ×100 / ×1k)		目盛長の±4%
導通チェック	約100Ω以下でブザー		
電 池 チ ェ ッ ク	1.5V単2形、単3形、単4形電池(約120mA負荷) 9V 6F22電池(約35mA負荷)		
低周波出力	-20~+22 / 36 / 50 / 56dB		

サイズ(mm)	質量(g)	品 番	標準販売価格
70×34×113	140	DAM-710	¥ 6,200

アナログテスター

充実した測定項目と便利な機能

- 1.5V単1形、単2形、単3形、単4形電池チェック
機能付
- テストリード収納型ホルスター付
- スベア電池・スベアヒューズ(本体ケース内)付

NEW

交流電圧

直流電圧

直流電流

抵抗

電池チェック



仕様

- 電 源: 1.5V R6P(単3) 電池 1本
- サイズ: (本体のみ)W90×D30×H136mm
(ホルスター含む)W108×D38×H145mm
- 質 量: (本体のみ)215g
(ホルスター含む)280g
- 付属品: ホルスター、テストリード 1組
1.5V R6P(単3) 電池 1本(本体収納)、スベア電池 1本
スベアヒューズ(0.3A / 250V) 1本(本体ケース内)
取扱説明書

測定仕様

	レンジ	内部抵抗	精度
直 流 電 圧	0.3V / 3V / 12V / 30V / 120V / 300V / 1200V	20kΩ/V (0.3Vレンジは16.7kΩ/V)	最大目盛値の ±3%
交 流 電 圧	12V / 30V / 120V / 300V / 1200V	10kΩ/V	最大目盛値の±4%
直 流 電 流	60μA / 3mA / 30mA / 300mA		最大目盛値の±3%
抵 抗	5kΩ / 500kΩ / 5MΩ		目盛長の±3%
電 池 チ ェ ッ ク	1.5V単1形、単2形、単3形、単4形電池 Hi レンジ: 1.5V 250mA Loレンジ: 1.5V 50mA		

品 番	標準販売価格
DAM-750	¥ 8,000