

⚠ 警告

- ご使用前には必ず既知の電源で確認してください。感電の恐れがあります。
- 高電圧(AC300V以上)には使用しないでください。
- 本器を無断で改造したり、分解しないでください。重大な事故の原因になる恐れがあります。

⚠ 注意

- 使用を開始する前に、外観構造等に異常がないかを点検してください。
- 保管する場合は、直射日光の当たらない乾燥した所に保管してください。
- 雨中では危険ですので使用しないでください。
- 本説明書に記載の用途以外には使用しないでください。
- 子供に触れさせないでください。

⚠ 使用上の注意

- この検電器は、接地間の電圧を検知しますので、単相3線式、及び3相3線式、3相4線式の配線の場合、100Vで検知されても、線間200Vの場合があります。回路方式を確かめてください。
- 回路が上記の通り、2線/3線/4線等ありますが、誤配線を防ぐため、全ての線に対して検電を実施してください。
- 使用状況、個人差により、ネオン管の明るさが異なります。点灯しているか判断しにくい場合は、再度ペンクリップを握り直してください。
- 周囲が明るいと、判別しにくい場合があります。発光部を覆うなどして、発光を確認してください。
- 落下、振動、衝撃など強い力が加わらないように注意してください。故障の原因になります。

本体仕様

