

# SJ-NHシリーズ 共用部品仕様一覧

電源パート + 分岐・延長パート I + 制御パート + 分岐・延長パート II + 点灯パート

電源パートと制御パートの間を  
延長・分岐

制御パートから先の配線を  
延長・分岐

## 電源パート

姿 図	品 名	仕 様	品 番	SJV	標準販売価格	
	AC-AC アダプタ (60VAx2)	AC-AC絶縁トランス方式 定格容量:60VAx2 出力ポート:2箇所(1ポートあたりSJV60以下で使用してください) 最大2次電流:2.5A×2 定格1次電圧:AC100V 定格2次電圧:AC24V アースなし2極プラグ トランス部外寸:111x134x79mm 長さ:1.8m 質量:2.8kg		PAD-120VA-A	60 以下 ×2	¥ 16,000
	AC-AC アダプタ (60VA)	AC-AC絶縁トランス方式 定格容量:60VA 最大2次電流:2.5A 定格1次電圧:AC100V 定格2次電圧:AC24V アースなし2極プラグ トランス部外寸:103x65x74mm 長さ:1.8m 質量:1.5kg		PAD-60VA-A	60 以下	¥ 9,900
	AC-DC アダプタ (150W)	電源とAC-DC変換器を内蔵 定格電力:150W 出力ポート:2箇所(1ポートあたりSJV60以下) 入力:AC100V 50/60Hz 2A 出力:DC24V/3.125A アースなし2極プラグ ケースサイズ:119x153x52mm 電源ケーブル長:1.8m 出力ケーブル長:25cm 質量:1.5kg		PAD-150W-A	60 以下 ×2	¥ 27,000
	AC-DC アダプタ (80W)	電源とAC-DC変換器を内蔵 定格電力:80W 入力:AC100V 50/60Hz 2A 出力:DC24V 3.33A アースなし2極プラグ ケースサイズ:63x137x37mm 電源ケーブル長:1.8m 出力ケーブル長:23cm 質量:0.7kg		PAD-80W-A	60 以下	¥ 12,000
	AC-DC アダプタ (50W)	電源とAC-DC変換器を内蔵 定格電力:50W 入力:AC100V 50/60Hz 2A 出力:DC24V 2.08A アースなし2極プラグ ケースサイズ:50x127x34mm 電源ケーブル長:1.8m 出力ケーブル長:23cm 質量:0.5kg		PAD-50W-A	40 以下	¥ 8,000

## 分岐・延長パート I (オプション)

姿 図	品 名	仕 様	品 番	標準販売価格
	Y型分岐コードNH(2P)	2系統に並列分岐接続 長さ:1.2m 質量:0.2kg	SJ-NH06-Y12	¥ 3,000
	延長コードNH(2P)	1.8m延長接続 長さ:1.8m 質量:0.2kg	SJ-NH06-L18	¥ 2,400

## 制御パート

※使用環境条件:屋外仕様(IP44適合品) -10 ~ 40°C 常温 使用環境温度が-10°C以下の場合、点灯制御が正常に動かない場合があります

姿 図	品 名	仕 様	品 番	SJV	標準販売価格
	AC-DC変換器NH (2P-3P)	全点灯のみ 無負荷消費電力:約20W 最大負荷容量:60VA 変換器外寸:53x130x38mm 出力・入力ケーブル長:各1.8m 質量:0.5kg 21.0(SJV21.0消費します)	SJ-NH603D	21.0	¥ 9,900
	コントローラーNH (2P-3P)	点灯制御:8種類の点滅パターン(全点灯含む) ON/OFF機能:ボタン長押し 周波数:50/60Hz 無負荷消費電力:2W 無負荷入力電流:35mA 最大負荷容量:60VA コントローラー外寸:105x62x35mm 出力・入力ケーブル長:各1.8m 質量:0.4kg	SJ-NH601C	—	¥ 5,900
	コントローラーNH (3P-3P) (AC-DCアダプタ専用)	点灯制御:8種類の点滅パターン(全点灯含む) ON/OFF機能:ボタン長押し 周波数:50/60Hz 無負荷消費電力:2W 無負荷入力電流:35mA 最大負荷容量:60VA コントローラー外寸:105x62x35mm 出力・入力ケーブル長:各1.8m 質量:0.4kg	SJ-NH700C	N	¥ 6,000
	中間スイッチNH (3P-3P)	AC-DC変換器NH・コントローラーNHの出力側 (3P)の任意箇所のON/OFFが可能 スイッチ部外寸:75x35x25mm 長さ:35cm 質量:0.08kg	SJ-NH06-SW-3P	—	¥ 5,100
	光センサースイッチ (2P-2P)	周囲の明るさでON・OFF可能 センサー部外寸:45x73x35mm 出力・入力ケーブル長:各1.0m 質量:0.22kg	SJ-NH06-PLS	—	¥ 6,500
	人感センサースイッチ (3P-3P)	センサー範囲に人が入ると接続したイルミネーションが点灯 スイッチ部外寸:57x35x65mm 出力・入力ケーブル長:各25cm 質量:0.14kg	SJ-NH06-PHS	N 10.0	¥ 8,800