

VF-5500

エフケーブルリール 取扱説明書

この度は、エフケーブルリールをお買上げいただきましてまことにありがとうございました。
 ご使用前に必ず本説明書をお読みください。(お使いになる方がいつでも読めるように保管してください)

警告

- ケーブルの中だし使用はできません。
- 耐荷重を超えての使用はしないでください。

安全上のご注意

- ご使用前に損傷部分又は不具合がないかをチェックし、異状がある場合は修理に出してください。異状があったまま使用しますと重大な事故の原因になる恐れがあります。
- 指定の用途以外に使用しないでください。
- 子供に触れさせないでください。

特長

- エフケーブルの保管機能を備えたケーブルリール
- 360°自由自在 どこからでも引き出しOK!! (横置き外出しタイプ)
- PP樹脂製なので、丈夫で軽く美しく落としても割れない
- 積み重ね保管が自由にできる(最大4段)
- リール台1個でFパック内に異なるサイズの電線を装着し、必要に応じて取り替え使用できる
- 収納可能電線サイズ: 外径φ440×内径φ190×高さ140mm
- 収納可能電線類
 - VVF線 1.6×2芯・3芯、2.0×2芯・3芯、2.6×2芯・3芯
 - IV線 8.0sq (14~38sq はメーカーにより収納不可の場合もあります)

使用方法

1 Fパックを止めているネジを外す

2 ケーブルをFパックに入れる

3 パックしてネジをしっかり止める

4 電線をサイズごとに、セットしたFパックをフリール台に入れて使います。

Fパックの内寸
(最大収納サイズ)

製品仕様

- サイズ: φ510×高さ225mm
- 質量: 4.4kg
- 収納最大荷重: 0.39kN(40kgf)
- 最大積段数: 4段