



新製品の
ご案内

品名：人体感熱センサースイッチ

品番：PHS-1000WA

定価：¥ 9,300

発売日：

JANコード：4937897034244



- お手持ちの照明器具をセンサーライトにできる
- 照明器具に接続し、暗くなって人が通ると自動点灯
- 節電・防犯に

- 人体感熱センサースイッチは、センサー検知エリア内で人体から放出される赤外線動きを検知して設定時間の間ONし、自動的にOFFします。
- 周囲の明るさが設定値以下で動作します。
- 照明器具専用
- 屋外軒下用

用途

- ・一般家庭、倉庫、工場、店舗、駐車場等
- ・住宅の門扉、入口、玄関、庭、ガレージ、階段等の節電照明、防犯灯、保安灯、安全灯等



警告 照明器具以外には絶対に接続しないでください。

注意 接続器具は始動時の電流が大きい器具があるため、最大消費電力以下でご使用ください。

接続器具	白熱電球・ハロゲン電球	蛍光灯・LED・その他
最大消費電力	10W~1000W	10W~800W

仕様

定格電圧：AC100V (50/60Hz)
 定格電流：10A
 消費電流：40mA (無接続時)
 検知エリア：約8m 水平検知角度110度
 最大接続負荷電力：1000W(白熱灯負荷)
 動作時間：約7秒~6分 (調整機能付)
 動作モード：点灯照度調整機能付
 使用温度範囲：-10℃ ~+40℃
 最小制御電力：10W以上

- 本体サイズ：W84×D70×H125mm (コード長：約320mm)
- 質量：360g

- 材質
本体：PC樹脂、レンズ：ポリエチレン
コード：クロロブレンゴム
- 梱包仕様
・梱包形態：台紙、プリスター
・梱包サイズ：W172×D80×H350mm
・質量：約0.45kg
・梱包単位：1個

■ MADE IN CHINA

■ 梱包姿図

