



品名：ブレーカー配線チェッカー

品番：SEC-970PS

定価：¥45,000

発売日：

JANコード：4937897057724

新製品の
ご案内

■活線&死線状態のブレーカーの配線経路を探知できる

■検電機能付

■活線確認機能付(死線用受信器)※

(※誤って活線に接続した場合、「活線」であることを警告する機能)



ゴム検電部

死線用受信器

活線確認機能付



送信器



クリップ付コード

ACプラグ付コード

| | | | |
|-----------|--------|---------------------|------------------------------------|
| 活線用受信器 | 検電機能 | 使用電圧範囲 | 直接検電・被覆検電 AC80V~600V 50/60Hz |
| | | 付加機能 | 導通チェック 10MΩ以下 DC極性チェック 1.2V~24V |
| | | 動作表示 | 赤色LED点灯 プザー鳴動 |
| | | 絶縁耐力 | AC2000V 1分間(ゴム検電部〜グリップ間) |
| ブレーカー探査機能 | 信号出力形式 | 信号電流による磁束検出 | |
| | 出力 | 4点のLEDランプ点灯表示、プザー鳴動 | |
| | 探査感度 | 感度調整ボリューム | |
| | 動作距離 | 300m | |
| | 使用電池 | リチウム電池 CR2032×1 | |
| | 寸法 | 142×35×19.5mm | |
| | 質量 | 35g(電池含む) | |

| | | | |
|--------|-----------|---------------------|------------------|
| 死線用受信器 | ブレーカー探査機能 | 探査条件 | 死線専用 |
| | | 出力 | LEDランプ点滅表示、プザー鳴動 |
| | | 電池交換表示 | 電源LEDが点滅 |
| | 動作距離 | 300m | |
| | 使用電池 | 単3アルカリ乾電池×2 | |
| | 寸法 | 105×75×26.4mm(本体のみ) | |
| | 質量 | 151g(電池含む) | |

| | | |
|-----|---------|------------------|
| 送信器 | 使用電圧範囲 | DC/AC 15V ~ 264V |
| | 探査信号周波数 | 5kHz |
| | 寸法 | 90×50×31mm |
| | 質量 | 72g |

| | | |
|------|--------|----------------------|
| 共通仕様 | 使用温度範囲 | 0°C ~ 40°C (80%RH以下) |
|------|--------|----------------------|

活線不可

電池は付属していません

■梱包仕様

- ・ 梱包形態：収納ケース&スリーブ
- ・ 梱包サイズ：W130×D50×H290mm
- ・ 梱包質量：530g
- ・ 梱包単位：1

■梱包姿図



■MADE IN JAPAN

- 材質：プラスチック
(受信器、送信器、本体ケース部)

