

# SJシリーズ 共用部品仕様一覧

電源パーツ

分岐・延長パーツ I

制御パーツ

分岐・延長パーツ II

点灯パーツ

電源パーツと制御パーツの間を  
延長・分岐

制御パーツから先の配線を  
延長・分岐

## 電源パーツ

| 姿 図 | 品 名                       | 仕 様                                                                                                                                                                                        | 品 番         | SJV            | 標準販売価格   |
|-----|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------|
|     | AC-AC<br>アダプタ<br>(60VA×2) | AC-AC絶縁トランス方式<br>定格容量: 60VA×2<br>出力ポート: 2箇所(1ポートあたり<br>SJV60以下で使用してください)<br>最大2次電流: 2.5A×2<br>定格1次電圧: AC100V<br>定格2次電圧: AC24V<br>アースなし2極プラグ<br>トランス部外寸: 111×134×79mm<br>長さ: 1.8m 質量: 2.8kg | PAD-120VA-A | 60<br>以下<br>×2 | ¥ 16,000 |
|     | AC-AC<br>アダプタ<br>(60VA)   | AC-AC絶縁トランス方式<br>定格容量: 60VA<br>最大2次電流: 2.5A<br>定格1次電圧: AC100V<br>定格2次電圧: AC24V<br>アースなし2極プラグ<br>トランス部外寸: 103×65×74mm<br>長さ: 1.8m 質量: 1.5kg                                                 | PAD-60VA-A  | 60<br>以下       | ¥ 9,900  |
|     | AC-DC<br>アダプタ<br>(150W)   | 電源とAC-DC変換器を内蔵<br>定格電力: 150W 出力ポート: 2箇所(1ポートあたりSJV60以下)<br>入力: AC100V 50/60Hz 2A 出力: DC24V/3.125A<br>アースなし2極プラグ ケースサイズ: 119×153×52mm<br>電源ケーブル長: 1.8m 出力ケーブル長: 25cm 質量: 1.5kg              | PAD-150W-A  | 60<br>以下<br>×2 | ¥ 27,000 |
|     | AC-DC<br>アダプタ<br>(80W)    | 電源とAC-DC変換器を内蔵<br>定格電力: 80W 入力: AC100V 50/60Hz 2A<br>出力: DC24V 3.33A アースなし2極プラグ<br>ケースサイズ: 63×137×37mm 電源ケーブル長: 1.8m<br>出力ケーブル長: 23cm 質量: 0.7kg                                            | PAD-80W-A   | 60<br>以下       | ¥ 12,000 |
|     | AC-DC<br>アダプタ<br>(50W)    | 電源とAC-DC変換器を内蔵<br>定格電力: 50W 入力: AC100V 50/60Hz 2A<br>出力: DC24V 2.08A アースなし2極プラグ<br>ケースサイズ: 50×127×34mm 電源ケーブル長: 1.8m<br>出力ケーブル長: 23cm 質量: 0.5kg                                            | PAD-50W-A   | 40<br>以下       | ¥ 8,000  |

## 分岐・延長パーツ I (オプション)

| 姿 図 | 品 名         | 仕 様                                 | 品 番         | 標準販売価格    |
|-----|-------------|-------------------------------------|-------------|-----------|
|     | Y型分岐コード(2P) | 2系統に並列分岐接続<br>長さ: 1.2m<br>質量: 0.2kg | SJ-E06-Y12  | ※ ¥ 2,200 |
|     | 延長コード(2P)   | 1.8m延長接続<br>長さ: 1.8m<br>質量: 0.2kg   | SJ-NH06-L18 | ¥ 2,400   |

## 制御パーツ

※使用環境条件: 屋外仕様 (IP44 適合品) -10 ~ 40℃ 常湿 使用環境温度が-10℃以下の場合、点灯制御が正常に動かない場合があります

| 姿 図 | 品 名                                   | 仕 様                                                                                                                                                            | 品 番          | SJV  | 標準販売価格  |
|-----|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------|
|     | AC-DC変換器NH<br>(2P-3P)                 | 全点灯のみ<br>無負荷消費電力: 約20W 最大負荷容量: 60VA<br>変換器外寸: 53×130×38mm<br>出力・入力ケーブル長: 各1.8m 質量: 0.5kg<br>21.0 (SJV21.0消費します)                                                | SJ-NH603D    | 21.0 | ¥ 9,900 |
|     | コントローラーNH<br>(2P-3P)                  | 点灯制御: 8種類の点滅パターン(全点灯含む)<br>ON/OFF機能: ボタン長押し<br>周波数: 50/60Hz 無負荷消費電力: 2W<br>無負荷入力電流: 35mA 最大負荷容量: 60VA<br>コントローラー外寸: 105×62×35mm<br>出力・入力ケーブル長: 各1.8m 質量: 0.4kg | SJ-NH601C    | —    | ¥ 5,900 |
|     | コントローラーNH<br>(3P-3P)<br>(AC-DCアダプタ専用) | 点灯制御: 8種類の点滅パターン(全点灯含む)<br>ON/OFF機能: ボタン長押し<br>周波数: 50/60Hz 無負荷消費電力: 2W<br>無負荷入力電流: 35mA 最大負荷容量: 60VA<br>コントローラー外寸: 105×62×35mm<br>出力・入力ケーブル長: 各1.8m 質量: 0.4kg | SJ-NH700C    | N    | ¥ 6,000 |
|     | 中間スイッチ(3P-3P)                         | 整流器・コントローラーの出力側(3P)の任意箇所<br>のON/OFFが可能<br>スイッチ部外寸: 75×35×25mm<br>長さ: 35cm 質量: 0.08kg                                                                           | SJ-E06-SW-3P | ※    | ¥ 3,800 |
|     | 光センサースイッチ<br>(2P-2P)                  | 周囲の明るさでON・OFF 可能<br>センサー部外寸: 45×73×35mm<br>出力・入力ケーブル長: 各1.0m<br>質量: 0.22kg                                                                                     | SJ-NH06-PLS  | —    | ¥ 6,500 |
|     | 人感センサースイッチ<br>(3P-3P)                 | センサー範囲に人が入ると接続したイルミネー<br>ションが点灯<br>スイッチ部外寸: 57×35×65mm<br>出力・入力ケーブル長: 各25cm<br>質量: 0.14kg                                                                      | SJ-NH06-PHS  | N    | ¥ 8,800 |